

22. Trockenlaufschutz Stecker in EASYRO



Kabelbaum in die EASYRO einsetzen



an der Steuerung Q2 anliegenden Pluspol abklemmen



...und isolieren



Kabelbaum an der Steuerung anschließen

22.1 Trockenlaufschutz in Grundfos Pumpe Scala 1



Nehmen Sie die Abdeckung der Scala 1 Pumpe ab und öffnen Sie das Fach zur Platine.

Um das mitgelieferte 2-polige Kabel einfädeln zu können, schrauben Sie die Kabelfixierung ab und durchstoßen Sie die Gummi Kabelführung. Fädeln Sie das 2-polige Kabel durch die Kabelführung und schrauben Sie die Kabelfixierung „umgedreht“ wieder fest. Da das Kabel zu dünn für die Kabelfixierung ist und hindurch schlüpfen würde, hält die Fixierung besser, wenn sie umgedreht ist.



22.2 Siemens LOGO! Steuerung für Trockenlaufschutz

Parameter ändern

Block 68 – Einschaltverzögerung der Pumpe

Werkseinstellung 2 sec – den Wert ändern auf 99 sec.

Dadurch schaltet die Pumpe bei Freigabe erst nach 99 sec ein.

Block 121 – Höhe der Abschaltung

Werkseinstellung ist 15.

Diesen Wert kann man bei Bedarf auf 20 ändern – je nach Tankvariante.